

Zásady pro rekonstrukci bytů

blokové schema rozvaděče

Byt 1+KK

příloha č.1

popis		pozice	jištění	určení	kabel
pívod cyky 4x10 + CY6 + CYKY 3x1,5	přepěťová ochrana	1	proud. chránič s jističem	osvětlení č.1, ventilátory	3x1,5
		2	proud. chránič s jističem	osvětlení č.2, ventilátory	3x1,5
		11	proud. chránič s jističem	zásuvky pokoj1	3x2,5
		12	proud. chránič s jističem	zásuvka pračka	3x2,5
		13	proud. chránič s jističem	zásuvka myčka	3x2,5
		14	jistič	zásuvka lednička	3x2,5
		15	proud. chránič s jističem	zásuvky na lince, v koupelně - fén, holení	3x2,5
		16	proud. chránič s jističem	infrazářič	3x2,5
		51	jistič	sporák	5x2,5

používat zapuštěné provedení rozvaděčů

osazovat do výšky 180cm

krytí IP 40/20

po osazení přístrojů musí mít rozvaděč prostorovou rezervu minimálně 5M

na vnitřní stranu dvířek vlepít určení přístroje podle označených pozic