

# Zásady pro rekonstrukci bytů

Schéma bytu s výčtem zařízení v jednotlivých místnostech spolu s číslem vývodu

## Byt 3+1

Příloha č.2

<p><b><u>POKOJ 1</u></b></p> <p><b>osvětlení1</b> 1ks  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup>  <b>zásuvka11</b> 220v 4ks</p>	<p><b><u>KUCHYŇ</u></b></p> <p><b>osvětlení1</b> 1ks na stropě  <b>osvětlení1</b> 1ks pod linkou<sup>2)</sup>  <b>digestoř1</b> 1ks <sup>9)</sup>  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup>  <b>zásuvka11</b> 220v mimo linku 3ks  <b>zásuvka14</b> myčka  <b>zásuvka15</b> lednička  <b>zásuvka16</b> 220v na lince 2ks  <b>sporák51</b> 3x400v <sup>8)</sup></p>		<p><b><u>POKOJ 2</u></b></p> <p><b>osvětlení2</b> 1ks  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup>  <b>zásuvka12</b> 220v 4ks</p>
<p><b><u>KOMORA</u></b></p> <p><b>osvětlení2</b> 1ks <sup>7)</sup>  <b>spínač</b> 1ks</p>	<p><b><u>PŘEDSÍŇ</u></b></p> <p><b>osvětlení1</b> 1ks <sup>7)</sup>  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup>  <b>zásuvka11</b> 220v 1ks</p>	<p><b><u>KOUPELNA</u></b></p> <p><b>osvětlení2</b> 2ks <sup>4), 7)</sup>  <b>odtahový ventilátor2</b> 1ks <sup>5)</sup>  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1), 3)</sup>  <b>zásuvka12</b> pro fen, holení 1ks <sup>3)</sup>  <b>zásuvka13</b> pro pračku 1ks <sup>3)</sup>  <b>infrazáříč 17</b> 1ks <sup>9)</sup>.</p>	<p><b><u>POKOJ 3</u></b></p> <p><b>osvětlení2</b> 1ks  <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup>  <b>zásuvka12</b> 220v 4ks</p>
		<p><b><u>WC</u></b></p> <p><b>osvětlení2</b> 1ks <sup>7)</sup>  <b>odtahový ventilátor2</b> 1ks <sup>5)</sup>  <b>spínač</b> 1ks  <b>zásuvka11</b> 220v 1ks <sup>6)</sup></p>	

- 1) ke každým dveřím místnosti
- 2) případně i nad linku
- 3) mimo zóny 0-2 a mimo umývací prostor umývadla
- 4) kromě svítidla může být namontována galerie se světlem
- 5) na wc upřednostňovat spínání se světlem, v koupelně neosazovat ventilátor s tahovým spínačem, v zóně 1 musí být namontován pevně a v pokynech pro použití a montáž musí být pro toto použití určený
- 6) v případě nebezpečí zamrznutí vody při mrazech
- 7) v těchto místnostech je součástí rekonstrukce i dodávka svítidla
- 8) vývod opatřit spínačem umístěným mimo půdorys sporáku
- 9) připojení digestoře a infrazáříče přívodem pomocí krabice se svorkami, vývod do digestoře nebo infrazáříče ohebným kabelem v trubce nebo liště
- 10) upřednostňovat připojení přes krabici a pohyblivý přívod kabelem v trubce